

Stromerzeuger Diesel wassergekühlt
genset diesel water-cooled
P-B350-AO-N

FEESER[®]
 GENERATORS



Aggregat - Genset

Hersteller – Feeser Generators
 Modell – P-B350-AO-N
 Bauart – offen
 Aufgebaut auf Grundrahmen TA90-S
 Maße L x B x H – 330 x 110 x 180 cm
 Gewicht – 3.400 kg

manufacturer – Feeser Generators
model – P-B350-AO-N
type – open
built on base frame – TA90-S
dimensions l x w x h – 330 x 110 x 180 cm
weight – 3.400 kg

Generator - Generator

Bezeichnung – LeroySommer TAL046 H
 Typ – Synchrongenerator
 Dauerleistung PRP – 350 kVA / 280 kW
 Maximalleistung LTP – 385 kVA / 308 kW
 Dauerstrom – 505 A
 Maximalstrom – 555,7 A
 Spannung – 230/400 Volt 3+N
 Frequenz – 50 Hz
 Leistungsfaktor – 0,8 cos phi
 Spannungsregelung – AVR

name – LeroySommer TAL046 H
type – synchronous
continuous output PRP – 350 kVA / 280 kW
maximum output LTP – 385 kVA / 308 kW
rated current – 505 A
maximum current – 555,7 A
voltage – 230/400 Volt 3+N
frequency – 50 Hz
power factor – 0,8 cos phi
voltage control – AVR

Motor – Engine

Hersteller: Baudouin
 Typ: 6M21G385/5
 Abgasnorm: non Stage
 Anzahl Zylinder: 6
 Kühlungssystem: wassergekühlt
 Hubraum: 12.540 cm³
 Drehzahl: 1.500 1/min
 Drehzahlregelung: elektronisch
 Nennleistung: 371 kW
 Kraftstoffart: Diesel
 Interner Tank: 170 L
 Verbrauch bei 75 % Last: 63,5 l/h
 Startsystem: Elektrostarter 24V, Batterie 2 St. 12V
 160 AH

manufacturer: Baudouin
type: 6M21G385/5
emission standard: non stage
number of cylinders: 6
cooling system: water-cooled
displacement: 12.540 cm³
rotation speed: 1.500 1/min
speed control: electronic
rated output: 371 kW
fuel: diesel
capacity of tank: 170 l
consumption at 75 % load: 63,5 l/h
start system: electric starter 24V, battery 2 St. 12V
160 AH

Ausstattung - Equipment

<ul style="list-style-type: none">- Aggregatesteuerung IL4AMF9 mit den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST- Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Drehzahl, Batteriespannung und Betriebsstunden- Batterieladeerhaltungsgerät 24V 5 A- Leistungsabnahme über Klemmen und Leitungsschutzschalter 630 A- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS Schütz optional)	<ul style="list-style-type: none">- control unit IL4AMF9 with operation modes AUS / MAN / Auto / TEST- display for indication of voltage, current, frequency, rotation speed, battery voltage and operating hours- battery trickle charge 24V 5 A- power consumption via terminals with circuit breaker 630 A- preliminary set-up for automatic emergency power supply (ATS contactor optional)
---	---

Auswahl Zubehör – Selection of accessories

<ul style="list-style-type: none">Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandigAutomatische KraftstoffpumpeManuelle MotorölabsaugpumpePotenzialfreie KontakteMotorvorwärmungElektronischer Drehzahlregler MotorNetzwerkkarte/GSM ModulSteckdosenpaketeNetzparallelsteuerungSonderspannungen/FrequenzenAbgasschlauchBelastungswiderstandStraßenfahrgestelleLackierung Aggregategehäuse gemäß Kundenwunsch	<ul style="list-style-type: none">fuel tank extension single wall / double wallautomatic fuel pumpmanual oil drain pumpfloating contactsengine pre-heatingelectronic engine speed regulationnetwork card / GSM modulesocket setsgrid-connected control unitspecial voltages / frequenciesexhaust gas pipeload resistorroad chassiscasing paint according to customer's requirements
--	--

Achtung:

Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the exhaust gases are led outside via a separate pipe.

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standardausführung - This data sheet refers to a standard version

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur